

用于绝缘和变压器监控的远程模块 RD-01

RD-01



- 向医务人员显示由 IM-01.MED 监控的医疗 IT 系统的状态
- 对低绝缘水平、医疗用隔离变压器超载/温度过高以及接地故障发出警报
- 利用 LED 指示灯和声音警报指示状态信息
- 在LCD上显示更准确的状态信息
- 在LCD上显示绝缘水平以及医疗用隔离变压器负载和温度状态
- 可以在本地对声音警报消音
- 可以启动 IM-01.MED 系统测试
- 监控 IM-01.MED 的连接状态

电源规格

额定输入电压	6 - 15 VDC
额定输入电流	100 mA

其他功能

警报指示	LED 和报警蜂鸣器
控制总线	RS-485
由 IM-01.MED 控制的最多 RD-01 设备数量	5

标准

测量	IEC 61557-8、IEC 60364-7-710.413.1.5、SFS 6000-7-710.411.6.3.101
安全	IEC 61010-1:2010 (第 3 版)
电磁兼容性	IEC 61326-2-4、CISPR 11 / EN55011、IEC61000-3-3、IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、IEC61000-4-11

常规

尺寸 (宽 x 长 x 深)	85 x 85 x 37 mm
重量	0.089 kg
外壳材料	塑料/钢
安装界面	安装盒安装



Muuntosähkö

Trafox 为 Muuntosähkö Oy 的一个品牌。我们开发、生产并根据客户要求提供适合各种应用的优质变压器、电抗器、滤波器以及 Trafox Superintend® 监控设备。

MUUNTOSÄHKÖ OY TRAFIX

P.O. Box 10 | FI-00621 Helsinki | 电话: +358 207 933 700 | 传真: +358 207 933 746 | sales@trafox.fi



www.trafox.fi